



# Datenblatt ZEUS 00-00 0B 00

# Zustimm-/Bedieneinheit



- Modularer Aufbau
- Ergonomische Bauform
- Kombination aus Zustimmungstaster und Bedieneinheit





ZEUS Allgemein

**Allgemeine Daten** 

Typenbezeichnung ZEUS 00-00 0B 00

Funktionsart Zustimm- & Bedieneinheit

Zulassung TÜV, CE

Sicherheitstechnische Daten

B10d-Wert Zustimmungstaster 100.000

Normen

- 3-Stufen-Zustimmtaster IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-8, ISO 121000-1,

IEC 60204-1

- EMV DIN EN 55011:2009 + A1:2010,

DIN EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 +

A2:2010,

DIN EN 61000-4-6:2009

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur -40°C bis 80°C
Betriebstemperatur -5°C bis 60°C
Schutzart gemäß IEC 529 IP65, IP67

Luft und Kriechstrecken nach IEC/EN 606641
- Überspannungskategorie 3
- Verschmutzungsgrad III

#### **Mechanische Daten**

Abmessungen (B x H x T)

Breite 69 mm
 Länge 71 mm
 Höhe 186 mm

Gewicht 330-400 g - je nach Ausstattung und

Variante

Mechanische Lebensdauer 100.000 Zyklen

Schraubendrehmoment 0,8 Nm

Werkstoff

- Gehäuse PA6.6 30% GF, Farbe schwarz

BodenplatteZustimmtasterV2ASilikon

**Bodenplatte** 

- ohne Haltebügel Keine Befestigung möglich

- Verschraubung M20 Innengewinde

**Elektrische Daten** 

Versorgungsspannung UB  $24V DC \pm 5\%$ Bemessungsbetriebsspannung Ue DC: 30 VBemessungsbetriebsstrom le DC: 2,5 A



ZEUS Allgemein

#### Zustimmtaster

- Schalterart
- Lebensdauer
- Stellung 1>2>1
- Stellung 1>2>3>1
- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- Bemessungsbetriebsstrom le
- Übergangswiderstand

2 Wechselkontakte

1.000.000 Zyklen 100.000 Zyklen


DC: 30V DC: 1A

max. 50 m Ohm (Anfangswert)



# **ZEUS** Abbildungen


### **Pinbelegung**







## Abmessungen





**ZEUS Zubehör** 

**Sicherheitsrelais Serie S2** 

- Artikelnummer SP-K-70-001-00



**ZEUS Zubehör** 

Zusatzhaken- Set für Zeus Zustimm-/

ZEUS ZHS SP-X-85-801-00

ZEUS Haltewinkel zur Montage an

Aluminiumprofile

Bedieneinheit

Zeus H2 SP-X-85-800-10

